



MANUAL DE USUARIO

Mando a Distancia para Foco Downlight de LEDs Circular DL- 49 90 13W





1. Botones

ON: Presione el botón, todas las lámparas se encienden. Presiónelo por un tiempo prolongado, todas las lámparas tomarán el ajuste de brillo máximo y temperatura de color de 3000K al mismo tiempo. Pulsando de forma constante por un tiempo prolongado, la temperatura de color cambiará de 3000K – 4000K – 6000K.

OFF: Presione el botón, todas las lámparas se apagan. Si presiona por un tiempo prolongado, todas las luces tomarán el ajuste de lámpara nocturna, creando un ambiente cálido, ameno y romántico como la luz de la luna, haciendo que el ambiente sea agradable y tranquilo, puede ser utilizado para dormir, y ayuda a ahorrar energía eléctrica.

DIM+: Presione el botón para aumentar la cantidad de brillo de la lámpara.

DIM-: Presione el botón para disminuir la cantidad de brillo de la lámpara.

CT WW: Presione el botón para que la luz sea más cálida.

CT CW: Presione el botón para que la luz sea más fría.

CH1/CH2/CH3/CH4: Tiene las mismas funciones que “ALL ON” y “ALL OFF”, pero referido a un solo canal.

Tip 1: Si las luces LED están encendidas, pero en el mando están apagadas, se debe a que todavía está en estado de espera. En este caso, todavía hay un consumo de 0,3W en cada luz.

Tip 2: Las luces controladas por el mando tienen la función de memoria, después de ajustar cada lámpara en cuanto a su temperatura de color y brillo, apague utilizando el mando a distancia y vuelva a encender, esto restaurará la configuración de color anterior.

TIP 3: Si usted pierde el mando a distancia, usted puede apagar y encender rápidamente el interruptor para cambiar la temperatura de color de 3000K – 4000K – 6000K. Si quiere mantener la temperatura de color, debe apagar la luz por más de 3 segundos y luego encender y así la temperatura de color será igual a la que tenía antes de apagar.

TIP 4: Para controlar los 4 canales al mismo tiempo, solamente hace falta pulsar el botón “ALL ON” una vez.

Para controlar dos o tres canales al mismo tiempo, pulse “ALL ON” una vez rápidamente y apague el canal que no necesita controlar pulsando “Channel off”.



Para controlar un canal, solamente pulse “Channel on” una vez para seleccionar las lámparas de ese canal.

Luego puede pulsar los botones “DIM+, DIM+, CT WW, CT CW” para controlar las lámparas que haya seleccionado.

2. Introducción

La función del mando a distancia es utilizada principalmente para controlar lámparas LED para ajustar su intensidad con un rango de salida entre 3% y 100% y para cambiar su temperatura de color desde blanco cálido (3000K) hasta (6000K) de forma remota con una frecuencia de trabajo de 2,4GHz y con un alcance de 15 – 25m.

3. Codificación y agrupación

Para controlar las lámparas, lo primero y más importante es la codificación y agrupación entre el controlador y las lámparas LED. Cada lámpara tendrá un código para poder ser controlada de forma remota.

Seleccione las lámparas que necesita agrupar para ser controladas, apague y encienda rápidamente e inmediatamente presione “Channel ON” (4 canales en total) en el mando a distancia, la luz parpadeará lentamente “tres veces” para confirmar que se ha configurado de forma exitosa.

Repita los pasos anteriores hasta que todas las luces sean agrupadas.

4. Borrado y reagrupación:

Antes de reagrupar, las codificaciones previas de todas las lámparas deben ser eliminadas.

Seleccione la lámpara cuyo código necesita ser borrado, apague y encienda rápidamente (3 segundos), inmediatamente pulse el botón “ALL ON” o el botón “Channel ON” 5 veces, la lámpara seleccionada parpadeará rápidamente 9 veces para confirmar que la programación ha sido eliminada.

Una vez eliminada la codificación, se puede proceder a codificar nuevamente siguiendo los pasos de “Codificación y agrupación”.

Realizada la configuración, tanto el brillo (3 – 100%) como la temperatura de color (3000K – 6000K) pueden ser controladas por medio del mando a distancia.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.